

### Mischvorverstärker SMV 2-55

Mischvorverstärker mit 2 Eingängen zum Einbau in UP-Schaltdosen. Ein symmetrischer Mikrofoneingang mit XLR-Buchse und zuschaltbarer Phantomspeisung für Kondensatormikrofon und ein unsymmetrischer Tonträgereingang mit 2 Cinchbuchsen. Abdeckungen cremeweiß mit Gravur Mikro-Musik und 3fach-Rahmen.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Mikrofoneingang:         | -63 dB bis -37 dB/1 k $\Omega$ (intern einstellbar) |
| Tonträgereingang:        | -20 dB bis +6 dB/10 k $\Omega$ (intern einstellbar) |
| Frequenzgang Mikro:      | 130 Hz - 25 kHz                                     |
| Frequenzgang Tonträger:  | 40 Hz - 25 kHz                                      |
| Ausgang:                 | +6 dB/1 k $\Omega$ symm.                            |
| Betriebsspannung:        | 24 V-   |
| Stromaufnahme:           | 30 mA   |
| Abmessungen (B x H x T): | 223 x 81 x 48 mm                                    |
| Gewicht:                 | 320 g   |

Art.-Nr. C 702 551 400

#### Ausschreibungstext:

Mischvorverstärker mit symmetrischem Mikrofoneingang mit zuschaltbarer Phantomspeisung über XLR-Buchse und unsymmetrischem Tonträgereingang über Cinchbuchsen. Ausgang symmetrisch +6 dB/1 k $\Omega$ . Frequenzgang Mikro 130 Hz - 25 kHz, Frequenzgang Tonträger 40 Hz - 25 kHz. Stromversorgung 24 V-/30 mA. Einbau in 3 Schaltdosen UP 55.

